

Системные настройки

Адрес	Описание	Значение по умолчанию	Чтение регистров хранения	Запись регистров хранения
1	Адрес устройства на шине Modbus	1	да	да
2	ID устройства		да	нет
3	Тип устройства	30	да	нет
4	Версия прошивки	303	да	нет

Настройки RS485

Адрес	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию	Чтение регистров хранения	Запись регистров хранения
111	Скорость (BaudRate)	0: 2400 б/с 1: 4800 б/с 2: 9600 б/с 3: 19200 б/с 4: 38400 б/с 5: 57600 б/с 6: 115200 б/с	2: 9600 б/с	Нет	да
113	Четность (Parity)	0: Even (Четн.) 1: Odd (Нечетн.) 2: None (Нет)	2: None (Нет)	Нет	да
114	Стоповые биты (Stop Bits)	0: 1 бит 1: 2 бит	0: 1 бит	Нет	да

Адреса параметров дискретных выходов

Адрес	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию	Чтение регистров хранения	Запись регистров хранения
8001	Состояние розетки №1	0: Выключена 1: Включена	При первом включении устройства "0: Выключена".	да	да
8002	Состояние розетки №2	0: Выключена 1: Включена	При последующих включениях если "Хранение состояния розеток " равно "0: Выключено" (при прошлых включениях записали "0" в регистр с адресом 80 "Хранение состояния розеток", либо ничего не записывали в данный регистр), то значение по умолчанию каждой розетки равно "0: Выключена". Если "Хранение состояния розеток " равно "1: Включено" (при прошлых включениях записали "1" в регистр с адресом 80 "Хранение состояния розеток"), то состояние розеток выставляется таким, каким было в момент последнего выключения устройства.	да	да
8003	Состояние розетки №3	0: Выключена 1: Включена		да	да
8004	Состояние розетки №4	0: Выключена 1: Включена		да	да
8005	Состояние розетки №5	0: Выключена 1: Включена		да	да
8006	Состояние розетки №6	0: Выключена 1: Включена		да	да
8007	Состояние розетки №7	0: Выключена 1: Включена		да	да
80	Хранение состояния розеток*	0: Выключено 1: Включено		0: Выключено	да

*В данный момент данный регистр не используется.