



SNR-CVT-100A-V2 (Rev.M)

Медиаконвертер
100 Мбит серии

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

SNR-CVT-100A-V2 (Rev.M)

1. ОБЗОР

Медиаконвертеры осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Fast Ethernet 100BASE-T и 100BASE-FX.

Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну для SNR-CVT-100A-V2 (Rev. M) на расстояние до 20 км.

Устройства имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Каждый медиаконвертер помещен в легкий и прочный металлический корпус. Медиаконвертер комплектуется внешним блоком питания, что позволяет обеспечить более оптимальный тепловой режим самого конвертера

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прежде чем использовать Медиаконвертер убедитесь, что комплект поставки содержит:

- медиаконвертер
- внешний блок питания
- руководство пользователя

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, в случае обнаружения несоответствия в комплекте поставки, или повреждения его компонентов

SNR-CVT-100A-V2 (Rev.M)

3. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ИНДИКАТОРОВ

Ниже перечислены три диодных индикатора, имеющих на передней панели Медиаконвертера:

FX	Горит, если оптическое соединение установлено корректно. Не горит, если оптическое соединение некорректно или не подключено
TP	Горит если соединение через медный порт установлено. Мигает во время передачи данных
PWR	Горит, при наличии питания +5В

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4. ПОДГОТОВКА КОНВЕРТЕРА К РАБОТЕ

подключите оптический кабель к оптическому разъему

подключите медный кабель к порту RJ45 конвертера

подключите блок питания к конвертеру и включите в розетку, убедитесь, что индикатор PWR загорелся

индикаторы FX и TP должны загореться

SNR-CVT-100A-V2 (Rev.M)

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР		ЗНАЧЕНИЕ
Скорость передачи данных	Витая пара	10/100 Мбит/с
	Оптическое волокно	100 Мбит/с
Дальность передачи	Витая пара	100М
	Оптическое волокно	20Км
Поддерживаемые стандарты		10/100Base-T, 100Base-FX
Светодиодные индикаторы		PWR, FX, TP
Электропитание		пер. ток - 220В(175-260В)50Гц пост. ток - 5В/1А
Влажность		5% ~ 90%
Температура	Рабочая	0 ~ 50С
	Хранения	0 ~ 70С
Размеры (В*Ш*Г)		25*50*69 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

с момента покупки 1 год гарантии от компании НАГ



НАГ — ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса. Мы накопили богатый опыт в разработке и построении коммуникационных сетей, сетей передачи данных, а также сетевых инфраструктур и систем информационной безопасности.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

Екатеринбург:

620024, ул. Новинская, 12

+7 (343) 312-67-88 support@nag.ru

Москва:

105094, Семеновская набережная, 3/1 корп.4

+7 (495) 189-67-37 support@nag.ru