



Паспорт изделия

**SNR-CVT-
-1000SFP-POE**

Медиаконвертер
1Гбит серии

1. Обзор

Медиаконвертер осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/100BASE-T и 1000BASE-FX. Тип используемого волокна, а так же длина волны и дальность зависят от установленного приемопередатчика в порт SFP. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 SFP портом для установки приемопередатчика и может использоваться, как отдельное устройство так устанавливаться в универсальное шасси для медиаконвертеров – **SNR-CVT-CHASSIS**. Медный порт конвертера обеспечивает стандарт 802.3at POE. Медиаконвертеры поддерживают «горячую» установку при использовании в составе шасси. Медиаконвертер комплектуется внешним блоком питания, что позволяет обеспечить более оптимальный тепловой режим самого конвертера.

2. Комплект поставки

Прежде чем использовать Медиаконвертер убедитесь, что комплект поставки содержит:

- ▶ *медиаконвертер*
- ▶ *внешний блок питания*
- ▶ *руководство пользователя*


Пожалуйста свяжитесь с поставщиком немедленно, в случае обнаружения несоответствия в комплекте поставки, или повреждение его компонентов.

3. Описание имеющихся индикаторов

Ниже перечислены шесть диодных индикаторов, имеющихся на передней панели Медиаконвертера:

FX 1000	Горит если скорость оптического порта 1000Мб/с
FX Act	Горит если соединение через оптический порт установлено, мигает во время передачи данных
PWR	Горит при наличии +5В
POE	Горит при подаче питания через POE
TP Act	Горит если соединение через медный порт установлено, мигает во время передачи данных
TP Fdx	Горит, если для оптического порта, включен режим полный дуплекс. Не горит, если для оптического порта, включен режим полу дуплекс.

4. Управление переключателями



Сохранять соединение через медный порт при пропадании соединения через оптический



Выключать соединение через медный порт при пропадании соединения через оптический(LFP)



Режим коммутатора,
пропуск пакетов размером 1526 Байт



Режим конвертера,
пропуск пакетов размером до 9000 Байт



Включение режима полный дуплекс



Включение режима полудуплекс



Скорость SFP порта 1000Бм/с



Скорость SFP порта 100Бм/с

5. Подготовка конвертера к работе

- ▶ *установите SFP в соответствующий порт конвертера*
- ▶ *подключите оптический кабель к разъему SFP модуля*
- ▶ *подключите медный кабель к порту RJ45 конвертера*
- ▶ *подключите блок питания к конвертеру и включите в розетку. Убедитесь, что индикатор PWR загорелся*
- ▶ *индикаторы TP Act и FX Act должны загореться*

6. Технические характеристики

Конвертер соответствует следующим стандартам:

Параметр		Значение
Скорость передачи данных	Витая пара	10/100/1000Мб/с
	Оптическое волокно	100/1000Мб/с
Дальность передачи	Витая пара	100М
	Оптическое волокно	Зависит от установленной SFP
Поддерживаемые стандарты		10/100/1000Base-T, 1000Base-FX
Размер MTU		1526, 9000
Светодиодные индикаторы		FX 1000, FX Act, Power, POE, TP Act, TP FDX
Контроль потока для RJ45 порта (flow control)		Автоматическое определение в режиме дуплекса
Электропитание		пер. ток - 220В(175-260В)50Гц пост. ток - 48В/1А
Влажность		5% ~ 90%
Температура	Рабочая	0~50С
	Хранения	0~70С
Размеры (В*Ш*Г)		26*70*94мм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

с момента покупки 1 год гарантии от компании НАГ



НАГ — высокотехнологичный системный интегратор, обладающий богатым опытом и квалификацией в разработке и построении коммуникационных сетей, сетей передачи данных, а также сетевых инфраструктур и систем информационной безопасности.

Екатеринбург: ул.Предельная 57/2

Телефон: +7(343) 379-98-38

sales@nag.ru

Москва: 105082 ул. Б.Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд)

офис 222

Телефон: +7(495)950-57-11

e-mail: msk@nag.ru

Новосибирск: 630001, ул. Ельцовская 20

Телефон: +7(383)251-0-256

e-mail: ns@nag.ru

ООО «НАГ»