

Просмотр на локальном мониторе

Важным ограничением является одновременный просмотр всех каналов на локальном мониторе.

1x VGA, 2x HDMI, 1x BNC

Используя 2 HDMI выхода, система поддерживает разделение каналов по мониторам следующего типа: **32+4, 25+9, 16+16**. VGA и BNC дублируются с HDMI 1

- нельзя открыть 64 канала одновременно на одном мониторе
- нельзя разделить 32 канала на HDMI 1 + 32 канала на HDMI 2

Пример разделения каналов 25+9

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

HDMI монитор № 1

Вы можете выбрать 9 каналов из списка		
1-8		
9-16		
17-24		
25-32		
33-40		
41-48		
49-56		
57-64		

HDMI монитор № 2

Пример разделения каналов 32+4

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	Битрейт	Битрейт	Битрейт	Битрейт

HDMI монитор № 1

1-4	
5-8	
9-12	
13-16	
17-20	
21-24	
25-28	Вы можете выбрать 4 канала из списка.
29-32	
33-36	
37-40	
41-44	
45-48	
49-52	
53-56	
57-60	
61-64	

HDMI монитор № 2

Как работать с HDMI 2

Настройка производится только на локальном мониторе.

Откройте Панель управления/System/Основные/. Установите флажок "navigation Bar" кликните Save и закройте настройки. На экране кликните левой кнопкой мыши, появится меню быстрого управления, где Вы можете переключать мониторы. (Screen1 Screen2)

Зайдите в Панель управления/System/Дисплей и выберите один из вариантов раскладки

