

Обновление прошивки на Lava ATC через SSH

Актуальное ПО можно скачать с сайта <http://data.nag.ru/>

Загрузите файл прошивки по FTP на ATC. Предварительно необходимо включить сервис FTP в WEB интерфейсе ATC (Security – Service). Если по какой либо причине доступа в WEB интерфейс нет, то файл можно загрузить через ssh, выполнив команды:

```
cd /srv/ftp/  
wget http://x.x.x.x/ulmage
```

После загрузки необходимо проверить содержимое каталога FTP выполнив команду

```
root:~> ls /srv/ftp/  
ulmage-md5.u50.lava-v120
```

2. Скопируйте содержимое каталога ./ftp/ в папку /tmp выполнив команду

```
root:~> cp * /tmp
```

3. Прейдите в каталог /etc/scripts выполнив команду

```
root:~> cd /etc/scripts/
```

4. Для обновления прошивки выполните команду

```
root:~> ./mymd5.sh ulmage
```

ulmage – это имя образа который был загружен на ATC

5. После успешного обновления выполните сброс конфигурации до заводской, для этого находясь в каталоге /etc/scripts выполните команду

```
root:~> rm /.defaults
```

Дождитесь перезагрузки станции.