

Блок розеток SNR-SMART-UPS

Паспорт

РГСД.642319.001-202ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Блок розеток SNR-SMART-UPS предназначен для подключения оборудования к бесперебойному источнику питания или к сети переменного тока с возможностью отключения части розеток для перезагрузки оборудования.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальное коммутируемое напряжение	250 В перем. тока / 30 В пост. тока
Максимальный коммутируемый ток	16 А
Максимальное сопротивление электрического контакта	100 мОм
Время включения	15 мс
Время выключения	10 мс
Рабочее напряжение катушки реле	5 В
Сопротивление катушки реле	26,9 Ом, $\pm 10\%$
Сопротивление изоляции	100 МОм
Длина управляющего кабеля	2 м
Количество управляемых каналов	4 шт.
Количество неуправляемых каналов	5 шт.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Количество, шт
Блок розеток SNR-SMART-UPS	РГСД.642319.001-202	1
Паспорт в открытом доступе в сети Интернет*	РГСД.642319.001-202ПС	-

*Документ в электронном виде расположены по адресу <https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/SNR-SMART/Documents/>



4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение устройства должно выполняться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 0 °С до плюс 50 °С, а также при влажности воздуха до 95 % при температуре 25 °С.

4.2 Транспортирование устройства должно выполняться в заводской упаковке при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С, а также при влажности воздуха до 95 % при температуре 25 °С без образования конденсата.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Устройство предназначено для эксплуатации в диапазоне температуры воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С без образования конденсата.

5.2 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизация по окончании срока службы изделий должна проводиться в соответствии с правилами утилизации отходов электронного оборудования страны эксплуатации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока розеток SNR-SMART-UPS требованиям РГСД.642319.001ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты отгрузки (в соответствии с товарной накладной).

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

8.1 Блок розеток SNR-SMART-UPS соответствует требованиям РГСД.642319.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата приёмки:

└─

Серийный номер:

М.П.

Ответственный за упаковку:

Ответственный за производство: