

ПАСПОРТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ UHD400Y2G

Технические характеристики приставки:

| | |
|--------------------------------|---|
| Чипсет | Amlogic S905Y4 |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 8 Гб eMMC |
| Операционная система | ATV 11/AOSP 11 |
| Wi-Fi | 2,4/5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Максимальное разрешение | UltraHD 4K 60 FPS |
| Видеовыход | HDMI 2.1 |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> • Порт питания 5В 1А, USB Type-C • Сервисная кнопка |
| Видео форматы | mkv, *. Wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm и * .jpg. |
| Видео кодеки | AV1 MP-10@L5.1 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - VP9 Profile-2 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - Профиль AVS2-P2 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - H.264 AVC HP@L5.1 до 4Кx2К при 30 кадрах в секунду - MPEG-4 ASP @ L5 до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-14496) - WMV / VC-1 SP / MP / AP до 1080P при 60 кадрах в секунду - Профиль AVS-P16 (AVS+) / AVS-P2 JiZhun до 1080P при 60 кадрах в секунду - MPEG-2 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-13818) - MPEG-1 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-11172) - RealVideo 8/9/10 до 1080P при 60 кадрах в секунду |

Пример стандартной коробки:



Комплектация устройства:

| | |
|--|--|
| <p>ТВ-Приставка (пример внешнего вида)</p> |  |
| <p>Пульт управления (пример внешнего вида) с двумя AAA батарейками</p> |  |
| <p>Адаптер питания (пример внешнего вида)</p> |  |